

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
8 polig, max. 2,5 qmm

Einstellung Schaltschwelle
Einstellung Hysterese

LED Ausgangsrelais on

1: Öffnerkontakt
2: Schließerkontakt
3: Com. Kontakt

4: + Eingang DC Strom
5: - Eingang DC Strom

7-8: Versorgung 24V AC/DC

LED Betrieb

Technische Daten

Eingang, Klemme 4-5	0-…A DC, n. A. max. 6A
Eingangswiderstand	0,1 Ohm Shunt, Eing. 0-1A 0,015 Ohm Shunt, Eing. 0-5A
Ausgang, Klemme 1-3	max. 8A, max. 250V AC
Spitzenstrom	max. 15A, 4sec.
Schaltleistung	max. 2000VA
Prellzeit	max. 2ms
Schaltpunkteinstellbereich	Eingang 0 – 100%
Hysterese	0,2 – 50%
Spannungsversorgung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 40mA
Prüfspannung Kontakt	4 kV
Prüfspannung Versorg.	500Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	95 g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Grenzwertschalter für Gleichstrom, Stromwert nach Angabe.. Ausgang mit Umschaltkontakt.
Der Schaltpunkt und die Hysterese können mit Mehrgang-Potentiometern eingestellt werden, siehe auch Blatt **AN B500**.
Eingang, Versorgung und Ausgang sind galvanisch getrennt.
Grenzwertschalter für den Schaltschrankfronteinbau siehe auch die Geräte der Serie CU… Blatt C820..

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

GRENZWERTSCHALTER GS-I-DC…

Eingang	0-…. A DC (nach Bestellungsangabe, max.6Amp.)
Ausgang	Umschaltkontakt
Versorgung	24 V AC/DC