



APU 24V.12V-2,4A/2,6Ah

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl
3 u. 8pol. max. 2,5 qmm
Batterie ext.: AMP 2pin

- 1 Versorgung 24V AC/DC
- 2 " "
- 3 PE
- Meldungen:
- 4 Ausgang o.k.
- 5 " "
- 6 Batteriebetrieb
- 7 " "
- 8 Normalbetrieb
- 9 " "

10 – 11 + out 12V DC
12 – 13 - out "

Externer Batterieanschluss:
1: +, 2: – 12V DC

Technische Daten

Versorgung, Kl. 1-3	18-65V AC, 20-80V DC
Stromaufnahme	max. 2,5 A, Spitze 5A
Meldungen	N.O. Photo MOS Relais
Klemme 4-5, 6-7, 8-9	max.60V AC/DC, max.0,5A
Ausgang, Kl.10/11– 12/13	12V DC, +10 –15% max.2,4A, Spitze 3A
Batterie intern	12V, 2,6Ah
Batterie extern	12V, max. 7,2Ah
F1, interne Batterie	FK 1 = 5A (Kfz-Sicherung)
F2, externe Batterie	FK 1 = 5A (Kfz-Sicherung)
Wirkungsgrad	max. 85%
Normen	EN 60950, EN 55022L.B
Prüfspannung	1,5 kV DC
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Stahlblech, TS35, EN50022
Gewicht	2200 g
Maße	130 x 100 x 102mm (BxHxT)

Unterbrechungsfreie 12V DC Stromversorgung. Schaltreglernetzteil mit integriertem Akkusatz (12V 2,6Ah, wartungsfrei). ON-LINE Betrieb, die Last wird unterbrechungsfrei aus dem Batteriekreis versorgt.

Unterspannungsabschaltung bei Akkubetrieb: <10V. Die Stromversorgung aktiviert sich automatisch mit wiederkehrender Versorgungsspannung. Zum Einlagern (Abschalten der Batterie) nach Netztrennung kurzzeitig die Akkusicherung (F1/F2) ziehen.

Weitere Hinweise siehe Blatt **AN A399** ‚Allgemeine Beschreibung‘, Blatt **AN A400** ‚Anschluss‘, Blatt **AN A401** ‚Akkusätze‘.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 400.1

D_APU24.12V-
2,4A/2,6Ah

02.01.23

USV STROMVERSORGUNG APU 24V.12V-2,4A/2,6Ah

Netz	24 V AC/DC Netz
Ausgang	12V DC, max.2,4A, unterbrechungsfrei
Meldungen	3x Schließerkontakt, AC/DC (Photo MOS Relais)
Batterie intern	12V, 2,6Ah