



LC-TV-2U.21

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

1: Eingang 1 +
2: Eingang 1 -

3: Ausgang 1 +
4: Ausgang 1 -

5: Eingang 2 +
6: Eingang 2 -

7: Ausgang 2 +
8: Ausgang 2 -

Stromversorgung:
9-10: 24V AC/DC

LED:

grün dauer: Betrieb

grün blinkend: Bereichsfehler

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-2	0-10V, (2-10) DC max. 12V DC
Eingangswiderstand	200 kOhm
Ausgang, Kanal 1-2	0-20mA, (4-20mA) DC
Bürdenwiderstand	max. 600 Ohm
Spannungsversorgung	12-24V AC/DC, +-15%
Leistungsaufnahme	max. 1,8W
Auflösung /Genauigkeit	max.16 Bit
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	100g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Zwei Kanal 3 Wege-Trennverstärker, 2x Eingang Spannung Normsignal, 2x Ausgang Strom Normsignal, Betriebsanzeige.
2x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. Eingang 0-10V zu Ausgang 0-20mA oder Eingang 2-10V zu Ausgang 4-20mA.
Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt, 2x 3-Wege-Trennverstärker.
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

2 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-2U.21

Eingang 1-2 0-10V oder 2-10V DC

Ausgang 1-2 0-20mA oder 4-20mA DC

Versorgung 12-24 V AC/DC

B 153

D_LC-TV-2U_21

02.01.23