



LC-TV-4I.4I

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
2x 10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

Klemme A	Klemme B
Kanal 1-2	Kanal 3-4
1:Eingang 1+	1:Eingang3+
2:Eingang 1-	2:Eingang3-

3:Ausgang1+	3:Ausgang3+
4:Ausgang1-	4:Ausgang3-

5:Eingang2+	5:Eingang4+
6:Eingang2-	6:Eingang4-

7:Ausgang2+	7:Ausgang4+
8:Ausgang2-	8:Ausgang4-

Stromversorgung:
B9-10: 24V AC/DC

LED:
grün dauer: Betrieb
rot blinkend: Eingang Überstrom

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-4	0-20mA (4-20mA) DC max. 50mA
Eingangswiderstand	50 Ohm
Ausgang, Kanal 1-4 Bürdenwiderstand	0-20mA (4-20mA) DC max. 600 Ohm
Spannungsversorgung Leistungsaufnahme	12-24V AC/DC, +-15% max. 3,6W
Auflösung /Genauigkeit	max.16 Bit
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich Lagertemperatur	-10 - +50°C -30 - +80°C
Gehäuse Gewicht Maße	Kunststoff TS35, EN50022 170g 48 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Vier Kanal Trennverstärker, 4x Eingang Strom Normsignal, 4x Ausgang Strom Normsignal, Betriebsanzeige.
4x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. 0-20mA → 0-20mA oder 4-20mA → 4-20mA.
Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt (4x 3-Wege-Trennverstärker).
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

4 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-4I.4I

Eingangswerte = Ausgangswerte
Eingang 1-4 0-20mA oder 4-20mA DC
Ausgang 1-4 0-20mA oder 4-20mA DC
Versorgung 12-24 V AC/DC

B 254

D_LC-TV-4I_4I

02.01.23