LC-MU-3P.U

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
8 polig, max. 2,5 qmm

Poti: Einstellung Laufzeit
LED grün Eingang AUF
LED rot Eingang ZU
LED Ausgang

1: Ausgang + 10V
2: Ausgang - GND

2-3: Kontrollausgang Laufzeit

4: Eingang 1, 24V, AUF
5: Com. Eingang 1-2
6: Eingang 2, 24V, ZU

7-8: Versorgung 24V AC/DC

LED Betrieb

Technische Daten

Eingang, Klemme 4-6	24V AC/DC, +-15%
Optokoppler	max. 10mA
Ausgang, Klemme 1-2	0-10V (2-10V)DC,
Ausgangsstrom	max. 10mA
Kontrollausgang, Kl. 2-3	0–5V = 0-200 Sek. Laufzeit
Messausgang für die Lauf	Zeiteinstellung des Eingangs
Werkseinstellung	40 Sekunden (AUF - ZU)
Einschaltzustand (POR)	50% (am Ausgang)
Genauigkeit	0,5%
Versorgungsspannung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 50mA
Prüfspannung	500 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	100g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Der Messumsetzer wandelt das 3-Punkt-Eingangssignal (24V 3Punktspannung) um in ein 0-10V Normsignal.
Die Laufzeit des Eingangssignals kann an dem Potentiometer eingestellt und an Klemme 2-3 kontrolliert werden.
Für eine umgedrehte Wirkrichtung ist das AUF – ZU Eingangssignal (Klemme 4/6) zu vertauschen.
Eingang, Ausgang und Versorgung sind galvanisch getrennt. LED grün = Betrieb, rote LED = Ausgangswertanzeige.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 414.2	D_LC-MU-3P	02.01.23

3 PUNKT MESSUMSETZER LC-MU-3P.U

Eingang	2x 24V AC/DC, 3 Punkt Signal
Ausgang	0 – 10 V (2 - 10V) DC, (Bei Bestellung angeben)
Versorgung	24 V AC/DC