



HR 01

Anschlussklemmen

Steck- Schraubanschluss
3 polig, max. 2,5 qmm

Front:

Drehknopf
Skala 0-10
andere Skala n. Angabe

Montage:

den Drehknopf abnehmen,
mit der Einlochbefestigung
montieren

Rückseite:

Potentiometeranschluss

1 : Anfang
2 : Schleifer
3 : Ende

Technische Daten

Potentiometer

0-1k Ohm, 0-10k Ohm
0-100k Ohm oder nach
Bestellungsangabe

Drehbereich mechanisch
Drehbereich elektrisch

270 °
250 °

Nennbelastbarkeit

1 W, max. 70°C

Kurvenform

linear

Arbeitstemperaturbereich

-10 - +50°C

Lagertemperatur

-30 - +80°C

Gehäuse

Fronteinbauversion

Gewicht

80g

Frontmaße

28 x 28 x 18 mm (BxHxT)

Rückmaße

22 x 18 x 80 mm (BxHxT)

Befestigungsloch

7 mm, Einlochbefestigung

Handeinstellung mit Potentiometer. Potentiometerwert bei Bestellung angeben.

Einlochbefestigung, die Standardskala ist 0-10, andere Skalen nach Kundenangabe.

Für Hutschienenmontage siehe auch HR04 Blatt B476

rinck electronics germany GmbH

Kleekamp 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

HANDEINSTELLUNG HR 01

Ausgang 0-10 kOhm (andere Werte auf Anfrage)

Skala 0-10 oder n.A.

B 433

D_HR01

04.01.17